PROCEDIMIENTO Cambio de APN Manual

1 Sin la simcard puesta resetea el equipo

Oprimir el botón reset y dejarlo oprimido 15 segundos



Hasta que aparezca la palabra rSt



2. Ingrese a la IP del equipo AQUÁRIO atraves del computador

http://192.168.2.1

Usuario: admin

Contraseña: aquario

3. Ingrese a Configuración de conexión/Conexión Celular/Conexión automática

← → C ▲ No seguro 192.168.2.1				
Modem 4G Externo				
Estado del sistema	Conexión Celular			
Configuración de conexión	Tipo de conexión:	Automático	•	
- Conexión Celular	funcionamiento:	Todas	,	
– Puerto LAN	Tipo de Antena:	Interna	r	
– Clientes DHCP – DDNS	Conexión Automática:	utomáticamente:		
firewall	Configurar DNS	s manualmente:		
ଞ Configuración de llamada	Habilitar IPv6: Aplicar			

4. En Conexión automática ingresar los datos del APN del operador celular y dar click en aplicar

← → C ▲ No seguro 192.168.2.1	
Modem 4G Externo	
	про це илтена.
Estado del sistema	Conexión Automática:
	Usuario:
දියි Configuración de conexión	Contraseña
- Conexión Celular	PIN:
– Puerto LAN	APN:
- Clientes DHCP . - DDNS	Número de teléfono:
firewall	Tamaño MTU de la WAN: (1420-1490 bytes)
	Obtener DNS automáticamente:
Configuración de llamada	Configurar DNS manualmente:
	Habilitar IPv6:

Ejm.

	Frecuencia de funcionamiento:	Todas
	Tipo de Antena:	Interna
	Conexión Automática:	
	Usuario:	movistar
	Contraseña	movistar
	PIN:	
	APN:	internet.movistar.com.co
R		*99***1#

5. Por último, desconecte el equipo de la energía, ingrese la simcard y vuelva a conectar.

Donde dice número de teléfono **99***1#

Donde dice tamaño de la MTU poner 1480